Nastavenie Wi-Fi / LAN adaptéra Huawei D105 pre používanie v sieti Orange Slovensko

- 1. Podľa priloženej príručky vložte do zariadenia Váš USB modem a pripojte zariadenie k počítaču prostredníctvom LAN alebo WLAN pripojenia.
- Spustite webový prehliadač a zadajte adresu <u>http://192.168.1.1</u>. (Uistite sa, že Váš počítač má nastavené automatické získanie adresy IP. Pre viac informácií o nastavení automatického získania adresy IP si preštudujte podrobnú príručku užívateľa.
- 3. Zadajte užívateľské meno a heslo (predvolené meno a heslo je Admin / admin) a kliknite na Apply [Použiť].

D105 3G AP Router - Microsoft Internet Explorer	
Ele Edit View Favorites Iools Help	1
🕝 Back = 🕥 = 🛋 🙆 🏠 🔎 Search 👷 Pavorites 🧐 🙆 - 🍃	🛛 • 🖵 🔒 🖪 🤌 🐇 👘
Address 🖉 http://192.168.1.1/	💌 🄁 Go 🛛 Links 🎽
3G AP Router	^
Account: Password: Apply Cancel	
2 Done	🥙 Internet

4. V ľavom menu zvoľte Basic Settings [Základné nastavenia] a následne Internet Settings [Nastavenia siete internet].

🗈 D105 3G AP Router - Microsoft Internet Explorer				
Bie Edit View Favorites Iools Helo				
🔇 Back = 🐑 - 😠 😰 🏠 🔎 Search 👷 Favorites 🤣 😥 - 😓 🗹 - 🔜 🔝 📕 🕴 🖄				
Agêress 🛃 http://192.68.1.1/index.html 🔍 🄁 Go Links 🍬				
SG AP Router				
Status	WAN Configuration			
Basic Settings	This page configures the WAN interface.			
Network Settings Internet Settings	General Device Mode: O Gateway O 3.5G Client			
Wireless	Status Activate PIN Code: ••••			
Security & NAT	Remanent PIN Input Times: 3 (Maximum is 3 times.) Save PIN code:			
Administration		_		
Advanced	PIN Code PIN Code Service: PIN Code Config			
Logout	Apply Cancel			
a) 1 🖉 Internet 🔬				

5. Ak je Vaša SIM karta chránená PIN kódom, zadajte Váš PIN kód do políčka Activate PIN Code [Aktivovať PIN kód], zaškrtnite možnosť Save PIN code [Uložiť PIN kód] a kliknite na Apply [Použiť].

🗈 D105 3G AP Router - Microsoft Internet Explorer				
Bie Edit Stein Feynolites Iools Belo 🦓				
🔇 Back + 🕤 - 🖹 📓 🟠 🔎 Search 👷 Favorites 🤣 🔗 - 🌺 🗹 + 🛄 🖓 🎆 💈 🖄				
Address 🛃 http://192.568.1.1/index.html 👻 🔁 Go Links 🎽				
3G AP Router				
Status	WAN Configuration			
Basic Settings	This page configures the WAN interface.			
Network Settings Internet Settings	General Device Mode:	O Gateway		
Wireless	PPP 3.5G Client APN Service:	O Dynamic		
Security & NAT	APN:	internet		
Administration	Username/Password Service: Service Number:	⊙Disable ◯Enable		
Advanced	Connection Mode:	Keep Alive		
Logout		Connect on Demand		
		Manual Connect		
	PIN Code PIN Code Service:	PIN Code Config		
	Appy Cancel			
a):				

- 6. Nastavte Device Mode [Režim prístroja] na 3.5G Client [3.5G klient].
- 7. V riadku APN Service [Nastavenie APN] zvoľte Static [Statická APN] a do riadku nižšie zadajte internet.
- 8. V riadku Service number [Volané číslo] zadajte *99#.
- 9. Kliknite na Apply [Použiť].

- Zariadenie sa pripojí na internet a je pripravené na používanie.
 Príručka užívateľa Vám poskytne podrobnejšie informácie o možnostiach nastavenia a zabezpečenia zariadenia.